

## TABLE DE MIXAGE RADIO - MIX 816 USB



### DESCRIPTIF

Mixeur de diffusion ou production radio, web & Tv  
8 in micros balancées avec préampli très faible bruit  
Limiteur compresseur sur chaque micro  
Alimentation fantôme  
4 entrées lignes stéréo  
Entrée et sortie numérique USB  
Interfaces entrées prévu pour insert téléphone externe  
Réglage tonalité paramétrique  
2 sorties principale balancée  
2 sous groupes commutables  
4 sorties auxiliaires  
Sortie casque  
Sortie multi casque  
Sortie diffuseur amplifiés de retour

19 pouces	kit de mise en rack 19 pouces (fourni)
Alimentation fantôme 48V	oui
Nombre d'auxiliaires	3-4
Nombre d'entrées micro	9-12
Nombre de canaux mono	8
Nombre de canaux stéréo	4
Nombre de submasters	2
Sortie casque	oui
Interface audio intégrée	USB (2x2 I/O)
Lecteur audio intégré	non
Effets intégrés table de mixage	réverbe / délai / modulation, equalizer canal, compression canal
Connexions insert	non
Type d'entrées table de mixage	entrée micro (XLR), entrée ligne symétrique (jack TRS 6,35 mm), entrée ligne asymétrique (RCA), entrée Hi-Z (jack TRS 6,35 mm)
Type de table de mixage	table de mixage studio radio / webradio
Type de sorties table de mixage	sortie ligne symétrique (XLR), sortie ligne symétrique (jack TRS 6,35 mm), sortie casque stéréo (jack TRS 6,35 ou 3,5 mm)
Réglage de volume	faders
Poids (emballage inclus)	7,0 kg
Dimensions (emballage inclus)	56,0 x 52,0 x 22,0 cm

