

Ref. 12090

MICROPHONE SENNHEISER MK4 + PINCE «La référence radio !»



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Capsule large membrane (1")
- ✓ Véritable capsule à condensateur
- ✓ Membrane plaquée or 24 carats
- ✓ Corps entièrement métallique
- ✓ Capsule montée sur suspension pour minimiser les bruits de structure
- ✓ Conçu pour les studios professionnels
- ✓ Faible bruit propre et pression acoustique maximum admissible élevé
- ✓ Fabriqué en Allemagne

DESCRIPTION

Le MK 4 est un microphone à condensateur à large membrane destiné aux studios radio et d'enregistrement professionnels. Offrant une résolution et une qualité sonore exceptionnelles, le MK 4 est facile à utiliser et d'un excellent rapport qualité-prix. Ces caractéristiques font de lui la solution idéale pour les studios radio professionnels mais également pour une utilisation en studio de production.

Il est équipé d'une capsule à condensateur basée sur l'acoustique du microphone vocal haut-de-gamme e 965. Le MK 4 est fabriqué en Allemagne, son transducteur étant produit dans les mêmes salles blanches que toutes les capsules à condensateur Sennheiser haut-de-gamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement du transducteur (microphone)	Microphone à condensateur à polarisation externe
Directivité	cardioïde
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Sensibilité aux fréquences audibles	25 mV/Pa
Niveau maximal de pression sonore (passive)	140 dB
Niveau de bruit équivalent	10 dB(A)
Impédance nominale	ca. 50 Ω
Impédance de charge minimale	1000 Ω
Alimentation électrique	Alimentation fantôme 48 V (P48)
Consommation de courant	3,1 mA
Poids	485 g
Dimensions	160 x 57 mm (longueur x diamètre)
Plage dynamique	130 dB

ACCESSOIRES



Suspension élastique avec support ouvert - permet un positionnement du micro plus près de la source.

85000